



# VIOLA Küchenradio

Unterbaufähiges UKW-Küchenradio mit Arbeitsleuchte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588129320	weiß	0001/2932	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm
4019588229327	silber	0002/2932	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm
4019588029323	anthrazit	0000/2932	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

LED-Display (128 x 64)

Anzeige der Uhrzeit

Bedienung des Timers über Direktwahlta

Lautstärke- und Wahlregler aus Aluminium

Telefonie-Funktion

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## RADIO/EMPFANG

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: UKW-Wurfantenne

## LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2,5 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 5 W (RMS)

## BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 40

## BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

HSP (Sprachausgabe über Headset): Ja

## DISPLAY

Typ: LED

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

## STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

## STROMVERSORUNG

Batterietyp: LR44 (Backupbatterie, nicht im Lieferumfang)

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1500 mA

Netzteilart: Extern

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,5 W

## LIEFERUMFANG

VIOLA Küchenradio, Netzteil, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung