



DIGITRADIO FLEX 3

Steckdosenradio mit DAB+/UKW und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588051058	weiß	0000/5105	408 g	271 g	8,5 x 15 x 8 cm	17,7 x 9,5 x 12 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Favoritenspeicher (40 DAB+/40 UKW)
LCD-Display	Weck- und Sleeptimer	Integrierter Lautsprecher
Bluetooth Audiostreaming (Empfang)		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja
Equalizer (vordefiniert): Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 40
Programmspeicher Favoriten UKW: 40

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 6
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja
HFP (drahtlose Telefonie): Ja

DISPLAY

Typ: LC-Display
Dimmbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Polnisch, Italienisch, Niederländisch,
Norwegisch, Dänisch, Spanisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 - 240 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,4 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W max.

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO FLEX 3, Bedienungsanleitung