

DIGITRADIO ISI

Einfach bedienbares DAB+/UKW-Radio mit großem Farbdisplay, ASA-Warnfunktion und komfortabler Fernbedienung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588051096	0000/5109	1,28 kg	774 g	22 x 11,9 x 7,2 cm	28 x 16,5 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)
- TFT-Farbdisplay (4,3")
- Uhr- und Datumsanzeige
- Inkl. ISI-Fernbedienung zur Einrichtung und Bedienung
- Sleeptimer und Snooze-Funktion
- Einfache Bedienung mit wenigen Tasten
- opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+
- Equalizer

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 3 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja
- Equalizer: Ja
- Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 4,3 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

FUNKTIONEN

ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 - 240 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5.9V / 1.000mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO ISI, Netzteil, ISI-Zapper Fernbedienung, 2x AAA-Batterien, Bedienungsanleitung