



SATFINDER Mini

Zur schnellen Einstellung Ihrer Satellitenantenne

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588034273	0000/3427	107 g	59 g	12,5 x 6,5 x 3 cm	14,1 x 8 x 4,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Frequenzbereich: 950 MHz - 2150 MHz	Betriebsbereich: 52 -60 dB	Eingangs/Ausgangsimpedanz: 75 Ω
Durchgangsdämpfung: < 3dB	Pegelanzeige	Hintergrundbeleuchtung
Empfindlichkeits-Drehregler	Akustisches Signal	Integrierter Kompass
Eingangssignal min/max: -40 dBm/-10 dBm		

LIEFERUMFANG

SATFINDER Mini, Anschlußkabel, Bedienungsanleitung
