



TECHNIVISION 32 HD2

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
10,5 kg	4019588327528	schwarz	5032/7526	14,8 kg	11,1 kg	779 x 523 x 48 mm	77,9 x 57,4 x 20,5 cm	85,5 x 66 x 25 cm
10,5 kg	4019588327504	silber/schwarz	5032/7506	14,8 kg	11,1 kg	779 x 523 x 48 mm	77,9 x 57,4 x 20,5 cm	85,5 x 66 x 25 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- PerfectRecording (Erkennung von Sendezeitenverschiebung im DVR-Modus)
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)
- LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA V

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max (kurzschlussfest) 400 mA

DiSEqC: DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat
Channel Router

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 48 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 779 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 523 mm

Gewicht (ohne Fuß): 10,5 kg

BILD

Größe (cm): 81 cm

Bildwiederholfrequenz: 50 Hz

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 1.400:1

Helligkeit: 360 cd/m²

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° V / 178° H

Standbild: Ja

Typ: Full-HD eLED

Größe (Zoll): 32

720p: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

SD: Ja

1080i: Ja

HD: Ja

AUDIO

Lautsprechersystem: integriertes Breitband

Lautsprechersystem

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 2

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja Cinch

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja 3.5mm Klinke

VGA: Ja

YUV (in): Ja Cinch

Scart: 1 (FBAS/RGB)

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1 Cinch Composite

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:
Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER	TUNER - ANALOG	TUNER - SAT	
Tuner-Typ: HDTV-Multituner	Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz	DVB-S: QPSK	
Sat (DVB-S2): 1	Normen Video: B/G stereo, D/K mono, L/L'	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud	
Kabel (DVB-C): 1		Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud	
Antenne (DVB-T): 1		Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz	
Analog: 1		DVB-S2: 8PSK - QPSK	
TECHNIROUTER ready: Ja		FEC: Viterbi und Reed-Solomon	
Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)		Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Eingangsimpedanz: 75 Ω			
TUNER - KABEL	WANDHALTERUNG	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
FEC: Reed-Solomon	Lochabstände: VESA 200 x 100	AUTOINSTALL: Ja	
Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud			
Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz			
Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM			
TUNER - ANTENNE	UMWELT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	
Bitrate: 4 ... 32	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja	MPEG-2: Ja	
Spannungsversorgung: 5 V		Video-Formate: TS4, TS, VOB	
Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz		JPEG: Ja	
Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz		MP3: Ja	
Stromversorgung: 0,05 A			
Demodulation: COFDM			
Übertragungsmodus: 2k/8k			
SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
OSD-Sprachen: Ungarisch, Italienisch, Griechisch, Schwedisch, Deutsch, Niederländisch, Russisch, Englisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Tschechisch, Französisch, Türkisch	Nennspannung: 230 V	Energiewerte Software-Aktualisierung: 19 W	TechniVision 32 HD2, Gerätetestfuß, 230V
Programmspeicher Gesamt: 5.000	Frequenz: 50 Hz	Energieklasse: B	Netzanschlusskabel, TechniControl
Regionalprogramm Auswahl: Ja	Netzteil: intern	Energiewerte Standby-Schnellstart: 18 W	Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, (bei TechniVision 22 HD2: externes Netzteil, 12V Kfz Anschlusskabel)
		Energiewerte LED: 0,6 W	
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 56 W	
		jährl. Energieverbrauch: 82 kWh/annum	
		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W	
		Netzschalter: Ja	
		Quecksilberfrei: Ja	