



TECHNIVISION 32 HD2

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
10,5 kg	4019588327528	schwarz	5032/7526	14,8 kg	11,1 kg	779 x 523 x 48 mm	77,9 x 57,4 x 20,5 cm	85,5 x 66 x 25 cm
10,5 kg	4019588327504	silber/schwarz	5032/7506	14,8 kg	11,1 kg	779 x 523 x 48 mm	77,9 x 57,4 x 20,5 cm	85,5 x 66 x 25 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

PerfectRecording (Erkennung von Sendezeitenverschiebung im DVR-Modus)

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max (kurzschlussfest) 400 mA

DiSEqC: DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA V

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 48 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 779 mm

Gewicht (ohne Fuß): 10,5 kg

Geräte Höhe (ohne Fuß): 523 mm

BILD

Größe (cm): 81 cm

Bildwiederholfrequenz: 50 Hz

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 1.400:1

Helligkeit: 360 cd/m²

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° V / 178° H

Standbild: Ja

Typ: Full-HD eLED

HD: Ja

1080i: Ja

Größe (Zoll): 32

720p: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

SD: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

Uhr: Ja

TUNER

Tuner-Typ: HDTV-Multituner

Sat (DVB-S2): 1

Kabel (DVB-C): 1

Antenne (DVB-T): 1

Analog: 1

Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

Lautsprechersystem: integriertes Breitband

Lautsprechersystem

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

TUNER - ANALOG

Normen Video: B/G stereo, D/K mono, L/L'

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 2

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja Cinch

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja 3.5mm Klinke

VGA: Ja

YUV (in): Ja Cinch

Scart: 1 (FBAS/RGB)

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1 Cinch Composite

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:
Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER - SAT

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

TUNER - KABEL

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

FEC: Reed-Solomon

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz

TUNER - ANTENNE

Übertragungsmodus: 2k/8k

Spannungsversorgung: 5 V

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Bitrate: 4 ... 32

Demodulation: COFDM

Stromversorgung: 0,05 A

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Türkisch, Niederländisch, Deutsch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Tschechisch, Schwedisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 200 x 100

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

MP3: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Software-Aktualisierung: 19 W

Energieklasse: B

Energiewerte Standby-Schnellstart: 18 W

Energiewerte LED: 0,6 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 56 W

jährl. Energieverbrauch: 82 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:
0 W

Netzschalter: Ja

Quecksilberfrei: Ja

LIEFERUMFANG

TechniVision 32 HD2, Gerätestandfuß, 230V Netzanschlusskabel, TechniControl Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, (bei TechniVision 22 HD2: externes Netzteil, 12V Kfz Anschlusskabel)