



TECHNIBOX S1+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.
extern	4019588047372	schwarz	0000/4737

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner	Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)	Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
inklusive HD+ Karte, sowie 1 CI+ Schnittstelle kompatibel zu Sky	Netzwerk- und USB-Schnittstelle	UPnP/DLNA-Client für Heimvernetzung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V
Horizontal: 18 V
Bandumschaltung: 22 kHz
Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

Standbild: Ja
Zoom: Ja
1080i: Ja
HD: Ja
576i: Ja
SD: Ja
720p: Ja
576p: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1
Common Interface Plus (CI+): Ja
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
Scart: 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
F-Buchse SAT (in): 1
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja
Sleeptimer: Ja
Wecktimer: Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

Nagravision: Ja

CI+: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

Audio-Formate: MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/1,5A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 4,43 W

Energiewerte LED: 0,21 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,5 W

LIEFERUMFANG

TechniBox S1+, HD+ Karte (inkl. 12 Monate kostenfreie Freischaltung), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile TECHNIBOX S1+

Stiftung Warentest
Heft 3/2013

Testurteil gut (2,4)
Im Test: 4 HD-fähige Sat-
Empfänger