



TECHNIBOX S1+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.
extern	4019588047372	schwarz	0000/4737

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Tuner
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- inklusive HD+ Karte, sowie 1 CI+ Schnittstelle kompatibel zu Sky
- Netzwerk- und USB-Schnittstelle
- UPnP/DLNA-Client für Heimvernetzung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

1080i: Ja

HD: Ja

576i: Ja

SD: Ja

720p: Ja

576p: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

Scart: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

Nagravision: Ja

CI+: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

Audio-Formate: MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/1,5A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 4,43 W

Energiewerte LED: 0,21 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,5 W

LIEFERUMFANG

TechniBox S1+, HD+ Karte (inkl. 12 Monate kostenfreie Freischaltung), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile TECHNIBOX S1+