



# DIGITRADIO 500

DAB+/UKW/Internet-Stereo-Radio mit iPhone/iPod-Dock

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588049550	schwarz	0000/4955
4019588149557	weiß hochglanz	0001/4955

## TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

RDS UKW Radio

Über 11.000 Internetradio-Sender gut sortiert

3,5" Farbdisplay mit Touchscreen-Funktionalität

iPod/iPhone-Dockingstation mit Lade- und Bedienfunktion

UPnP-Client im Heimnetzwerk (Audio-Streaming)

Praktische Sleep- und Wecktimer-Funktionen

Multimediale DAB+ Zusatzdienste wie z. B. Slideshows, Musik-Cover

Integrierte LAN- und WLAN-Konnektivität

Fernbedienung

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

## LAUTSPRECHER

Systemleistung: 30 W RMS

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 15 W

## ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

## BEDIENUNG/KOMFORT

Fernbedienung: Ja

## DISPLAY

Slide-Show / catSLS: Ja

Touchdisplay: Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Spanisch, Dänisch, Türkisch,  
Polnisch, Französisch, Niederländisch, Englisch,  
Finnisch, Norwegisch, Italienisch, Deutsch,  
Portugiesisch, Schwedisch

#### STREAMING

Audiostreaming (UPnP): Ja

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,16 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 500, Steckernetzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung