



DIGIT S2 HD

Kompakter HDTV-Sat-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588047389	schwarz	0000/4738
4019588147386	schwarz	0001/4738

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)
- ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste
- HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität
- Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall
- Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO
- Loophthrough-Funktion

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

1080p: Ja

HD: Ja

1080i: Ja

576p: Ja

576i: Ja

720p: Ja

SD: Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Scart: 2

F-Buchse SAT (in): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 1
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom.
Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: H.264, MPEG-2
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB,
M2TS, AVI
JPEG: Ja
Audio-Formate: MP2, MP3, OGG

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 4.000
Regionalprogramm Auswahl: Ja
Loopthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Netzteil: intern
Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 3,1 W
Energiewerte LED: 0,46 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG

DIGIT S2 HD, Fernbedienung (inkl. Batterien), Bedienungsanleitung

Testurteile DIGIT S2 HD

Stiftung Warentest
Heft 4/2014

Testurteil gut (2,5)
Im Test: 14 Sat-Receiver



Testsieger / Note: Gut /

81,5%

SATVISION (05/2013)

Energiesparer

SATVISION (05/2013)