



## DIGITRADIO 210

Portables DAB+/UKW-Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049611	schwarz/silber	0000/4961	676 g	478 g	23 x 11,5 x 5,3 cm	29 x 12,5 x 6,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (8 für DAB+ und 8 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Netz- und Batteriebetrieb

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 1 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 8

Programmspeicher Favoriten UKW: 8

### DISPLAY

Größe: 2,5 Zoll

Typ: LCD

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Italienisch

#### STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb: Ja

Batterietyp: 2 x AA Batterien

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 210, Netzteil, Bedienungsanleitung