



## DIGITRADIO 120 IR

Récepteur DAB+/FM/radio Internet avec diffusion multiroom et Spotify Connect

| EAN           | N° d'art. | Couleur     |
|---------------|-----------|-------------|
| 4019588970052 | 0000/4975 | noir/argent |

### ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

|                                           |                     |                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fréquence DAB : 174-240 MHz               | RDS Radio FM        | Radio Internet par WiFi                                     |
| Compatible avec Spotify Connect           | 3,2" TFT écran      | Reproduction musicale dans le réseau domestique (DLNA/UPnP) |
| Streaming audio via Bluetooth (réception) | Streaming multiroom | Gérable par MyDigitRadio Pro-App (iOS, Android)             |
| télécommande                              |                     |                                                             |

### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Pack batterie: Lithium polymer, 7.4V/2500 mAh  
Tension nominale: 230 V  
Fréquence: 50 Hz  
Bloc d'alimentation: DC 6 V / 500 mA  
Type de bloc d'alimentation: Extern

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Polonais, Italien, Hollandais, Norvégien, Danois, Suédois, Finlandais, Espagnol, Portugais

|                                                                                               |                                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>COMMANDE/CONFORT</b>                                                                       | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE</b>                                                             | <b>ÉCRAN</b>                                          |
| Réveil: Oui                                                                                   | Consommation électrique en veille avec une connexion réseau active: 1,67 W                | Taille: 3,2 pouces                                    |
| Mise en veille: Oui                                                                           | en mode marche: 3 W                                                                       | Résolution (lignes x rangées): 240 x 320              |
| Fonction Snooze: Oui                                                                          | Mode veille: 0,68 W                                                                       | RadioVIS: Oui                                         |
| Favoris de la mémoire programme DAB+: 10                                                      |                                                                                           | Réglable: Oui                                         |
| Favoris de la mémoire programme UKW: 10                                                       |                                                                                           | Diaporama/catSLS: Oui                                 |
|                                                                                               |                                                                                           | Type: TFT-Farbdisplay                                 |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                                                                          | <b>ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL</b>                                                            | <b>RACCORDEMENTS</b>                                  |
| Humidité ambiante: 5 - 90 % relative<br>Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)                | Performances exceptionnelles: Fréquence DAB : 174-240 MHz                                 | Sortie audio numérique optique: Oui (SPDIF)           |
| Température ambiante: 5 - 35 °C                                                               | Performances exceptionnelles: RDS Radio FM                                                | Sortie audio analogique (jack 3,5 mm): 1              |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: Radio Internet par WiFi                                     | Raccordement pour antenne externe: 1                  |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: Compatible avec Spotify Connect                             |                                                       |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: 3,2" TFT écran                                              |                                                       |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: Reproduction musicale dans le réseau domestique (DLNA/UPnP) |                                                       |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: Streaming audio via Bluetooth (réception)                   |                                                       |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: Streaming multiroom                                         |                                                       |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: Gérable par MyDigitRadio Pro-App (iOS, Android)             |                                                       |
|                                                                                               | Performances exceptionnelles: télécommande                                                |                                                       |
| <b>RADIO / RÉCEPTION</b>                                                                      | <b>STREAMING</b>                                                                          | <b>VERSION BLUETOOTH &amp; PROFILE</b>                |
| Bande numérique III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz                                                 | Spotify: Oui                                                                              | Version Bluetooth: 4                                  |
| FM analogique: 87,5 - 108 MHz                                                                 | Streaming audio Bluetooth: Oui                                                            | AVRCP (Fonctionnement via des appareils mobiles): Oui |
| Radio Internet: Oui                                                                           | Streaming Audio: Oui                                                                      | A2DP (Diffusion de données audio en continu): Oui     |
| Antenne: antenne DAB/FM                                                                       |                                                                                           | HFP (la téléphonie sans fil): Oui                     |
|                                                                                               |                                                                                           | HSP (Sortie vocale via un casque): Oui                |
| <b>CONTENU DE LA LIVRAISON</b>                                                                |                                                                                           |                                                       |
| DigitRadio 120 IR, antenne DAB/FM, cordon d'alimentation secteur, télécommande, mode d'emploi |                                                                                           |                                                       |