

Transita 210 (B-Ware)

Portables DAB+ Digitalradio mit Stereosound

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783515	weiß	78-3005-01	1,21 kg	802 g	23 x 12 x 9 cm	33 x 12 x 16 cm
4019588783508	anthrazit	78-3005-00	1,21 kg	802 g	23 x 12 x 9 cm	33 x 12 x 16 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)
- Integrierter Akku für bis zu 8 Stunden Tonwiedergabe
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- NFC zur komfortablen Verbindungsherstellung auf kurze Distanz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 6 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 3 W
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

DISPLAY

- Typ: OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

NFC: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ionen

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,70 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

CONTENU DE LA LIVRAISON

Transita 210, Netzteil, Bedienungsanleitung