

DIGITRADIO 584

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player, Wireless-Charging-Funktion und Steuerung per App.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029507	anthrazit	0000/2950	4,07 kg	3,16 kg	24 x 15 x 21,5 cm	30 x 24,5 x 25,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
- Großes OLED-Display mit Beleuchtung
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- CD-Player mit MP3-Wiedergabe
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
- Steuerung per TechniSat CONNECT-App (iOS, Android)
- Wireless Charging zum Aufladen von Smartphones

WLAN

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 4
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

ANSCHLÜSSE

- USB: 1
- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

DISPLAY

- Größe: 2,42 Zoll
- RadioVIS: Ja
- Dimmbar: Ja
- Typ: OLED

FUNKTIONEN

- MP3 Wiedergabe über USB: Ja
- USB Ladefunktion: Ja
- CD Player mit MP3: Ja
- Wireless charging: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 12
- Programmspeicher Favoriten UKW: 12

LAUTSPRECHER

- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Systemleistung: 20 W (RMS)
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
- Equalizer: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1,64 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 36 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,67 W

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: DC 12 V / 3.000 mA
- Netzteilart: Extern

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Internetradio: Ja
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

STREAMING

- Bluetooth Audiostreaming: Ja
- Audiostreaming (UPnP): Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Audio-Formate: AAC, MP3, WMA, WAV, FLAC, M4A

CONTENU DE LA LIVRAISON

DIGITRADIO 584, Teleskopantenne, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung