

Inklusive
Fernbedienung



CABLESTAR 400

Radio stéréo pour des programmes radio numériques, non cryptés via un câble

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588139435	noir	0010/3943	4,09 kg	3,13 kg	38 x 13,5 x 18 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Réception de programmes radio numériques, non cryptés via DVB-C

Liste des favoris avec jusqu'à 20 stations mémorisées

Écran OLED haut de gamme

Système audio 2 x 10 W « powered by ELAC »

Affichage de l'heure

Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

FILTER-NAVIGATION

Type de réception: Radio par câble

Équipement: Réveil avec minuterie

Connexions: Entrée AUX

Mode de fonctionnement: Alimentation secteur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: DC 12V / 3000 mA

Type de bloc d'alimentation: Externe

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Italien

CHIPSET

Décodeur audio: MPEG 1 & MPEG 2 Layer I, II

COMMANDE/CONFORT

Heure: Oui

Réveil: Oui

Fonction Snooze: Oui

Télécommande: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Mode veille: 0,35 W

Consommation électrique en veille avec une connexion réseau active: 0,35 W

en mode marche: 34 W max.

ÉCRAN Type: OLED	ENVIRONNEMENT Humidité ambiante: 5 - 90 % Humidité relative de l'air (sans condensation) Température ambiante: 5 - 35 °C	ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL Performances exceptionnelles: Réception de programmes radio numériques, non cryptés via DVB-C Performances exceptionnelles: Écran OLED haut de gamme Performances exceptionnelles: Affichage de l'heure Performances exceptionnelles: Liste des favoris avec jusqu'à 20 stations mémorisées Performances exceptionnelles: Système audio 2 x 10 W « powered by ELAC » Performances exceptionnelles: Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC
FONCTIONS Lecture MP3 via USB: Oui Fonction de chargement USB: Oui Lecteur CD avec MP3: Oui (mit Resume-Funktion)	FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE Formats audio: WMA, AAC ((ab SW V00.17)), MP3	HAUT-PARLEUR Puissance de sortie: 20 W (RMS) Haut-parleurs: Oui Stéréo: 2 x 10 W Équaliseur: Oui Haut-parleurs ELAC: Oui
RACCORDEMENTS Entrée Audio in / AUX in: Oui Connexion IEC: Oui Prise de raccordement pour casque (jack 3,5mm): 1 DC IN: 1	RADIO / RÉCEPTION Antenne: Antenne télescopique DAB/FM	RÉSEAU & COMMUNICATION Bluetooth: Oui
STREAMING Streaming audio Bluetooth: Oui	TUNER Type de tuner: Câble numérique Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1 Radio par câble: Oui Réception par: Radio DVB Plage de réception: 50 ... 858 MHz Démodulation: 64 / 256 QAM Rapidité de modulation: 2 ... 7 FEC: Reed-Solomon (204, 188)	VERSION BLUETOOTH & PROFILE AVRCP (Fonctionnement via des appareils mobiles): Oui A2DP (Diffusion de données audio en continu): Oui
CONTENU DE LA LIVRAISON CABLESTAR 400, télécommande, bloc d'alimentation, mode d'emploi		