Inklusive Fernbedienung



CABLESTAR 400

Radio stéréo pour des programmes radio numériques, non cryptés via un câble

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588139435	0010/3943	4,09 kg	3,13 kg	38 x 13,5 x 18 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Réception de programmes radio numériques, non cryptés via DVB-C
- Écran OLED haut de gamme
- Affichage de l'heure
- Liste des favoris avec jusqu'à 20 stations mémorisées
- Système audio 2 x 10 W « powered by ELAC »
- Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

FILTER-NAVIGATION

- Type de réception: Radio par câble
- Équipement: Réveil avec minuterie
- Connexions: Entrée AUX
- Mode de fonctionnement: Alimentation secteur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension nominale: 230 V
- Fréquence: 50 Hz
- Bloc d'alimentation: DC 12V / 3000 mA
- Type de bloc d'alimentation: Externe

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Italien

CHIPSET

- Décodeur audio: MPEG 1 & MPEG 2 Layer I, II

COMMANDE/CONFORT

- Heure: Oui
- Réveil: Oui
- Fonction Snooze: Oui
- Télécommande: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

- Mode veille: 0,35 W
- Consommation électrique en veille avec une connexion réseau active: 0,35 W
- en mode marche: 34 W max.

ÉCRAN

Type: OLED

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 5 - 90 % Humidité relative de l'air (sans condensation)

Température ambiante: 5 - 35 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Réception de programmes radio numériques, non cryptés via DVB-C

Performances exceptionnelles: Écran OLED haut de gamme

Performances exceptionnelles: Affichage de l’heure

Performances exceptionnelles: Liste des favoris avec jusqu’à 20 stations mémorisées

Performances exceptionnelles: Système audio 2 x 10 W « powered by ELAC »

Performances exceptionnelles: Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

FONCTIONS

Lecture MP3 via USB: Oui

Fonction de chargement USB: Oui

Lecteur CD avec MP3: Oui (mit Resume-Funktion)

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Formats audio: WMA, AAC ((ab SW V00.17)), MP3

HAUT-PARLEUR

Puissance de sortie: 20 W (RMS)

Haut-parleurs: Oui

Stéréo: 2 x 10 W

Équaliseur: Oui

Haut-parleurs ELAC: Oui

RACCORDEMENTS

Entrée Audio in / AUX in: Oui

Connexion IEC: Oui

Prise de raccordement pour casque (jack 3,5mm): 1

DC IN: 1

RADIO / RÉCEPTION

Antenne: Antenne télescopique DAB/FM

RÉSEAU & COMMUNICATION

Bluetooth: Oui

STREAMING

Streaming audio Bluetooth: Oui

TUNER

Type de tuner: Câble numérique

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1

Radio par câble: Oui

Réception par: Radio DVB

Plage de réception: 50 ... 858 MHz

Démodulation: 64 / 256 QAM

Rapidité de modulation: 2 ... 7

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

VERSION BLUETOOTH & PROFILE

AVRCP (Fonctionnement via des appareils mobiles): Oui

A2DP (Diffusion de données audio en continu): Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

CABLESTAR 400, télécommande, bloc d'alimentation, mode d'emploi