

DigitRadio 100 IR

DAB+ und UKW Digitalradio-Empfangsteil mit Internetradio, Bluetooth Audio-Streaming und extragroßem Display

Colore	EAN	Cod. art.
nero	4019588109575	0010/4957

DOTAZIONE TOP

- DAB+ Digitalradio
- RDS UKW Radio
- Favoritenspeicher (10 UKW / 10 DAB)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung
- Bluetooth Audio Streaming (Empfang)
- Internetradio via WiFi
- externer Antennenanschluss
- Fernbedienung

STREAMING

- Streaming audio: Si (UPnP, Bluetooth)

COMANDO/COMFORT

- Memoria canali preferiti DAB+: 10
- Memoria canali preferiti UKW: 10

CONSUMO ELETTRICO

- Funzionamento: 5
- Assorbimento di potenza in modalità standby con connessione di rete attiva: 2,36
- Standby: 0,86

COLLEGAMENTI

- Uscita audio analogica (jack da 3,5 mm): 1
- Collegamento per antenna esterna: 1

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: DAB+ Digitalradio
- Dotazione top: RDS UKW Radio
- Dotazione top: Favoritenspeicher (10 UKW / 10 DAB)
- Dotazione top: Uhr- und Datumsanzeige
- Dotazione top: Zwei Radiowecktimer möglich
- Dotazione top: Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung
- Dotazione top: Bluetooth Audio Streaming (Empfang)
- Dotazione top: Internetradio via WiFi
- Dotazione top: externer Antennenanschluss
- Dotazione top: Fernbedienung

AMBIENTE

- Umidità dell'aria: 5 - 90 relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Temperatura ambiente: 5 - 35

WLAN

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

RETE E COMUNICAZIONE

- Bluetooth: Si

ALTRE FUNZIONI

- Lingue OSD: Francese, Tedesco, Olandese, Finlandese, Inglese, Italiano, Danese, Portoghese, Norvegese, Spagnolo, Polacco, Svedese

VERSIONE BLUETOOTH E PROFILI

- HFP (telefonia senza fili): ja
- AVRCP (Controllo tramite dispositivi mobili): ja
- Versione Bluetooth: 2.1+EDR
- A2DP (Streaming dei dati audio): ja
- HSP (Uscita vocale tramite cuffia): ja

DISPLAY

- Risoluzione (linee x righe): 74 x 45,2

RADIO / RICEZIONE

- Banda digitale III, DAB, DAB+: 174 - 240
- UKW analogico: 87,5 - 108
- Web radio: Si
- Antenna: DAB/UKW-Wurfantenne

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Tensione nominale: 230
- Frequenza: 50
- Alimentatore: DC 6 V / 500mA
- Tipo di alimentatore: Extern

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- DigitRadio 100 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung