

TECHNISTAR S6 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588047150	0000/4715	1,24 kg	600 g	22 x 4,5 x 17,7 cm	31 x 8 x 19,5 cm

DOTAZIONE TOP

- HDTV-Tuner (DVB-S/S2)
- DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket
- Pay-TV-fähig über CI+
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)
- Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO
- Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz
- Smart-Home-Client

AUFNAHMEFUNKTIONEN

- DVR - Funktion: Ja
- DVR Speichermedium: via USB
- TimeShift: Ja
- Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja
- Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja
- SFI: Ja
- TECHNIFAMILY: Ja
- ISIPRO: Ja
- ISI-Mode: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

- Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

AUDIO

- Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out): 1
- USB: 1 (USB 2.0)
- Common Interface Plus (CI+): Ja
- Smartcard-Leser: Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- F-Buchse SAT (in): 1
- DC IN: 1

DECODER

- Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
- Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- Nagravision: Ja
- CI+: Ja (v1.3)

BILD

- Standbild: Ja
- SD: Ja
- HD: Ja
- 1080p: Ja
- 1080i: Ja
- 720p: Ja
- 576p: Ja
- 576i: Ja

DISPLAY

- Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß

BEDIENUNG/KOMFORT

- Smart-Home-Client: Ja ab Software 2.78.0.2-4128
- Seitenspeicher: 1.000
- Teletextuntertitel: Ja
- Mediaplayer: Ja
- Uhr: Ja
- Autostandby: Ja
- Teletext: Ja
- Programmspeicherplätze: 9.999
- Sleeptimer: Ja
- Auswahl Regionalsender: Ja

HOTELMODE

- Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- Lautstärke verriegelbar: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Sperre Bedienfeld: Ja
- Integrierte LED-Uhr: Ja
- Startquelle auswählbar: Ja
- Startprogramm auswählbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- Bluetooth: Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 4,8 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: extern DC 12V/2A

EMPFANGSBEREIT

- HD+: Ja

STREAMING
UPnP Client: Ja
UPnP Renderer: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

TECHNISAT CONNECT
SFI: Ja

TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 1
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Satradio: Ja
Internetradio: Ja
Empfang von: HD-TV, SD-TV
TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TECHNISTAR S6 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung