



DIGIT HD8-S

Ricevitore digitale satellitare con sintonizzatore predisposto per HDTV, varie funzioni multimedia, numerosi lettori di schede, diverse possibilità di decodifica ed una funzione di registrazione via porta USB

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588147508	argento	0001/4750	2,6	1,6	31 x 6 x 21	44 x 7 x 23
4019588047501	nero	0000/4750	2,6	1,6	31 x 6 x 21	44 x 7 x 23

DOTAZIONE TOP

HDTV-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

2 CI-Schnittstellen für zusätzliche Entschlüsselungssysteme

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Vielseitiger Flash-Kartenleser (für SD, CF und MMC sowie Memory-Stick)

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 180 ... 250

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Memoria complessiva canali: 5.000

COLLEGAMENTI HDMI™ (out): 1 Common Interface (CI): 2 Lettore schede SIM: Si Lettore smartcard: Si Uscita audio analogica (RCA): Si YUV (ingresso componenti): Si YUV (uscita componenti): 1 SCART: 2 Video Cinch out: 1 Ethernet 10/100: Si (RJ-45) Presa F: 1 SDCard: Si	CONSUMO ELETTRICO LED standby: < 0,25 Funzionamento: < 25	DISPLAY Immagine fissa: Si Zoom: Si 576i: Si HD: Si 1080i: Si 720p: Si SD: Si
DOTAZIONE TOP Dotazione top: HDTV-Tuner Dotazione top: Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) Dotazione top: Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium) Dotazione top: 2 CI-Schnittstellen für zusätzliche Entschlüsselungssysteme Dotazione top: Netzwerk- und USB-Schnittstelle Dotazione top: Vielseitiger Flash-Kartenleser (für SD, CF und MMC sowie Memory-Stick)	LNB Modulazione LNB: 22 Alimentazione elettrica orizzontale: 18 DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router Alimentazione elettrica verticale: 14	SINTONIZZATORE Tipo di sintonizzatore: HDTV-Tuner Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) Area di ricezione: 950 ... 2.150 DVB-S: 2 ... 45 DVB-S: QPSK DVB-S2: 8PSK - QPSK DVB-S2: 10 ... 31 (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK) TECHNIROUTER ready: Si FEC: Viterbi e Reed-Solomon Impedenza in ingresso: 75 Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
SISTEMI DI CODIFICA Conax: Si CI: Si	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Compresi nella fornitura
DIGIT HD8-S

1 cavo di rete
1 cavo HDMI

1 telecomando
2 batterie (1,5 V AAA)

Istruzioni per l'uso
Scheda garanzia	

Giudizi dei test DIGIT HD8-S

Test-Sieger
AudioVideoFoto (07/2009)

Testsieger | Note: Gut (2,2)
Stiftung Warentest (02/2010)

Testsieger | Note: Sehr gut | Punkte: 90,0 %
SatVision (12/2008)

KaufTIPP
InfoSat (02/2009)

Energiesparer
SatVision (12/2008)



Preis/Leistung: Gut bis Sehr
gut | Wertung: Sehr gut |
Punkte: 88,95 von 100
sat+kabel Highlight
(5+6/2009)



Testsieger
CHIP (03/2010)