



Amplificatore intermedio 17Z

Amplificatore per quattro posizioni orbitali

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032699	argento/giallo	0000/3269	500	300	5,8 x 4,5 x 21,2	10,7 x 5,6 x 22,3

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE Consumo elettrico: typ. 180 @18V	AMBIENTE Temperatura ambiente: -25 ... 55	AMPLIFICAZIONE Sat: 7 ... 12 fest, schräglagenentzerrt Trasmissione terrestre: 5 ... 10 einstellbar
AREA DI RICEZIONE Sat: 950 ... 2.150 Trasmissione terrestre: 47 ... 862	CARATTERISTICHE GENERALI Dotazione top: Kompensiert die Dämpfung von bis zu 40 m Koaxkabel	DATI TECNICI Ingressi satellitari: 16 Ingressi terrestri: 1
DISACCOPIAMENTO Unità di origine: 40	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Zwischenverstärker 17Z, manuale d'uso	