

Amplificatore intermedio 17Z

Amplificatore per quattro posizioni orbitali

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032699	argento/giallo	0000/3269	500	300	5,8 x 4,5 x 21,2	10,7 x 5,6 x 22,3

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: typ. 180 @18V

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -25 ... 55

AMPLIFICAZIONE

Sat: 7 ... 12 fest, schräglagenentzerrt

Trasmissione terrestre: 5 ... 10 einstellbar

AREA DI RICEZIONE

Sat: 950 ... 2.150

Trasmissione terrestre: 47 ... 862

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: Kompensiert die Dämpfung von bis zu 40 m Koaxkabel

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 16

Ingressi terrestri: 1

DISACCOPPIAMENTO

Unità di origine: 40

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Zwischenverstärker 17Z, manuale d'uso