

DigiCorder HD S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner und integrierter Festplatte

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588047204	nero	0000/4720	2,9	2,66	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Si

CONSUMO ELETTRICO

LED standby: < 1

Funzionamento: < 24

COLLEGAMENTI

HDMI™ (out): 1

Common Interface (CI): 2

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

Uscita audio digitale ottica: Si

Uscita audio analogica (RCA): Si

YUV (uscita componenti): 1

SCART: 2

Video Cinch out: 1

Ethernet 10/100: Si (RJ-45)

Presa F: 2

RS-232: 1

LNB

DiSEqC: 1

Alimentazione elettrica orizzontale: 18

Alimentazione elettrica verticale: 14

Modulazione LNB: 22

ALTRE FUNZIONI

Memoria complessiva canali: 5.000

Loopthrough: Si

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Si

CI: Si

AUDIO
AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

DISPLAY
Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Immagine fissa: Si
Zoom: Si
SD: Si
720p: Si
1080i: Si
HD: Si

SINTONIZZATORE
Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494
Tipo di sintonizzatore: Twin-Tuner
TECHNIROUTER ready: Si
Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
DVB-S: QPSK
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S: 2 ... 45
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
DVB-S2: 10 ... 31 (8PSK), 10…30Mbaud/s (QPSK)
Impedenza in ingresso: 75
Area di ricezione: 2 x 950 ... 2.150

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE
Alimentatore: Alimentatore
Tensione nominale: 180 ... 250
Frequenza: 50

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
DigiCorder HD S2, Netzkabel, SCART-Kabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Giudizi dei test DigiCorder HD S2



Test-Sieger
AudioVideoFoto (02/2008)



Preis/Leistung: Sehr gut |
Note: 1,3
HiFi Test TV-Video
(01/2008)



Preis/Leistung: Sehr gut |
Note: 1,3
Heimkino (02/2008)



Testsieger
video (01/2008)



Testsieger | Note: Gut (1,8)
Siftung Warentest
(10/2008)



Testurteil: Sehr gut |
Preiurteil: Sehr gut
HomeVision (05/2008)