



TECHNIRADIO 40

Radiosveglia DAB+/FM compatta

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588229402	rosso	0002/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5
4019588229402	rosso	0002/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5

DOTAZIONE TOP

Radio digitale DAB+	Radio FM (con RDS e PLL)	Memoria dei preferiti (10 per DAB+ e 10 per FM)
Visualizzazione di data e ora	Possibilità di impostare due sveglie radio	Sveglia con emittente radio o suoneria
Ciclo di sveglia regolabile	Funzione snooze e sleep	Ampio display LCD con illuminazione e visualizzazione separata dell'ora
Carica USB		

FILTER-NAVIGATION

Tipo di ricezione: FM
Modalità di funzionamento: Alimentazione di rete
Connessioni: USB
Dotazione: Sveglia con timer

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230
Frequenza: 50
Alimentatore: 5 V / 1.500 mA
Tipo di alimentatore: Esterno

ALTOPARLANTE

Głośnik Mono: Si

ALTOPARLANTI

Potenza in uscita: 1,2 (RMS)

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Polacco, Italiano, Olandese, Ceco, Norvegese, Danese, Spagnolo, Sloveno

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 5 - 90 Umidità relativa dell'aria (non condensante)
Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI

USB: 1

COMANDO/COMFORT

Ora: Si

Impostazione automatica dell'ora in seguito a blackout: Si (via DAB+)

Timer sveglia: Si

Sleep timer: Si

Funzione snooze: Si

Memoria canali preferiti DAB+: 10

Memoria canali preferiti UKW: 10

CONSUMO ELETTRICO

Standby: 0,7

Funzionamento: 4,5

DISPLAY

Tipo: LCD

Dimmerabile: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Radio digitale DAB+

Dotazione top: Radio FM (con RDS e PLL)

Dotazione top: Memoria dei preferiti (10 per DAB+ e 10 per FM)

Dotazione top: Visualizzazione di data e ora

Dotazione top: Possibilità di impostare due sveglie radio

Dotazione top: Sveglia con emittente radio o suoneria

Dotazione top: Ciclo di sveglia regolabile

Dotazione top: Funzione snooze e sleep

Dotazione top: Ampio display LCD con illuminazione e visualizzazione separata dell'ora

Dotazione top: Carica USB

FUNZIONI

Funzione di carica USB: Si (5 V / 1 A)

RADIO / RICEZIONE

Banda digitale III, DAB, DAB+: 174 - 240

UKW analogico: 87,5 - 108

Antenna: Antenna telescopica DAB/FM

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TECHNIRADIO 40, alimentatore, istruzioni per l'uso