

Inklusive
Fernbedienung



CABLESTAR 400

Radio stereo per programmi radio digitali non criptati via cavo

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588139435	nero	0010/3943	4,09	3,13	38 x 13,5 x 18	48 x 18,5 x 21,5

DOTAZIONE TOP

Ricezione via DVB-C di programmi radio digitali non criptati

Elenco dei preferiti contenente fino a 20 emittenti

Display OLED di elevata qualità

Sistema audio di 2 x 10 W "powered by ELAC"

Visualizzazione ora

Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

FILTER-NAVIGATION

Tipo di ricezione: Radio via cavo

Dotazione: Sveglia con timer

Connessioni: AUX IN

Modalità di funzionamento: Alimentazione di rete

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: DC 12V / 3000 mA

Tipo di alimentatore: Esterno

ALTOPARLANTE

Stereo speakers: Sì

ALTOPARLANTI

Potenza in uscita: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Equalizzatore: Sì

Altoparlanti ELAC: Sì

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 5 - 90 Umidità relativa dell'aria (non condensante)

Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI

Audio in / AUX in: Sì

Presse IEC: Sì

Collegamento cuffie (jack da 3,5mm): 1

Czytnik światła: 1

COMANDO/COMFORT

Ora: Sì

Timer sveglia: Sì

Funzione snooze: Sì

Telecomando: Sì

CONSUMO ELETTRICO

Standby: 0,35

Assorbimento di potenza in modalità standby con connessione di rete attiva: 0,35

Funzionamento: 34 max.

DECODER

Decoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

DISPLAY

Tipo: OLED

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Ricezione via DVB-C di programmi radio digitali non criptati

Dotazione top: Display OLED di elevata qualità

Dotazione top: Visualizzazione ora

Dotazione top: Elenco dei preferiti contenente fino a 20 emittenti

Dotazione top: Sistema audio di 2 x 10 W "powered by ELAC"

Dotazione top: Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Formati audio: WAV, AAC ((ab SW V00.17)), WMA, MP3

FUNZIONI

Riproduzione MP3 mediante USB: Sì

Funzione di carica USB: Sì

Lettore CD con MP3: Sì (mit Resume-Funktion)

RADIO / RICEZIONE

Antenna: Antenna telescopica DAB/FM (sostituibile)

RETE E COMUNICAZIONE

Bluetooth: Sì

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Cavo digitale

Sintonizzatore DVB-C: 1

Radio via cavo: Sì

Ricezione di: Radio DVB

Area di ricezione: 50 ... 858

Demodulazione: 64 / 256 QAM

Baud rate: 2 ... 7

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

STREAMING

Streaming audio Bluetooth: Sì

VERSIONE BLUETOOTH E PROFILI

AVRCP (Controllo tramite dispositivi mobili): Sì

A2DP (Streaming dei dati audio): Sì

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CABLESTAR 400, telecomando, alimentatore, istruzioni per l'uso