Inklusive Fernbedienung



CABLESTAR 400

Radio stereo per programmi radio digitali non criptati via cavo

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588139435	0010/3943	4,09	3,13	38 x 13,5 x 18	48 x 18,5 x 21,5

DOTAZIONE TOP

- Ricezione via DVB-C di programmi radio digitali non criptati
- Display OLED di elevata qualità
- Visualizzazione ora
- Elenco dei preferiti contenente fino a 20 emittenti
- Sistema audio di 2 x 10 W "powered by ELAC"
- Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

FILTER-NAVIGATION

- Tipo di ricezione: Radio via cavo
- Dotazione: Sveglia con timer
- Connessioni: AUX IN
- Modalità di funzionamento: Alimentazione di rete

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Tensione nominale: 230
- Frequenza: 50
- Alimentatore: DC 12V / 3000 mA
- Tipo di alimentatore: Esterno

ALTOPARLANTE

- Stereo speakers: Si

ALTOPARLANTI

- Potenza in uscita: 20 (RMS)
- Stereo: 2 x 10
- Equalizzatore: Si
- Altoparlanti ELAC: Si

ALTRE FUNZIONI

- Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano

AMBIENTE

- Umidità dell'aria: 5 - 90 Umidità relativa dell'aria (non condensante)
- Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI

- Audio in / AUX in: Si
- Presa IEC: Si
- Collegamento cuffie (jack da 3,5mm): 1
- Czyjnik światła: 1

COMANDO/COMFORT

- Ora: Si
- Timer sveglia: Si
- Funzione snooze: Si
- Telecomando: Si

CONSUMO ELETTRICO

- Standby: 0,35
- Assorbimento di potenza in modalità standby con connessione di rete attiva: 0,35
- Funzionamento: 34 max.

DECODER

Decoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

DISPLAY

Tipo: OLED

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Ricezione via DVB-C di programmi radio digitali non criptati

Dotazione top: Display OLED di elevata qualità

Dotazione top: Visualizzazione ora

Dotazione top: Elenco dei preferiti contenente fino a 20 emittenti

Dotazione top: Sistema audio di 2 x 10 W "powered by ELAC"

Dotazione top: Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Formati audio: WAV, AAC ((ab SW V00.17)), WMA, MP3

FUNZIONI

Riproduzione MP3 mediante USB: Si

Funzione di carica USB: Si

Lettore CD con MP3: Si (mit Resume-Funktion)

RADIO / RICEZIONE

Antenna: Antenna telescopica DAB/FM (sostituibile)

RETE E COMUNICAZIONE

Bluetooth: Si

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Cavo digitale

Sintonizzatore DVB-C: 1

Radio via cavo: Si

Ricezione di: Radio DVB

Area di ricezione: 50 ... 858

Demodulazione: 64 / 256 QAM

Baud rate: 2 ... 7

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

STREAMING

Streaming audio Bluetooth: Si

VERSIONE BLUETOOTH E PROFILI

AVRCP (Controllo tramite dispositivi mobili): Sì

A2DP (Streaming dei dati audio): Sì

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CABLESTAR 400, telecomando, alimentatore, istruzioni per l’uso