

DIGITRADIO 21

DAB+/UKW Küchen-Unterbauradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039643	schwarz	0000/3964	954 g	606 g	22,3 x 7,2 x 15,4 cm	29,9 x 18 x 9,9 cm
4019588139640	weiß	0001/3964	954 g	606 g	22,3 x 7,2 x 15,4 cm	29,9 x 18 x 9,9 cm

DOTAZIONE TOP

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- 2,8" TFT-Farbdisplay
- Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Bluetooth-Audiostreaming
- Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 2 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

STREAMING

- Bluetooth Audiostreaming: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5,9 W
- Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Typ: TFT Farbdisplay

Größe: 2,8 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5,9 V / 1.000 mA

Netzteilart: Extern

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DIGITRADIO 21, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör