



CABLESTAR 100

Sezione di ricezione radio digitale con AAC per programmi radio digitali non criptati via cavo

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAItxProf)	Cartone
4019588139152	nero	0010/3915	482	380	12 x 9 x 5,7	21,5 x 7,5 x 17

DOTAZIONE TOP

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via Kabel

Zweizeiliges OLED-Display

Anschlussvielfalt für Audioausgabegeräte (z. B. Stereoanlage)

Uhrzeitanzeige

Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

Favoritenliste mit bis zu neun Lieblingssendern

FILTER-NAVIGATION

Tipo di ricezione: Kabelradio

Conessioni: Ingresso audio analogico (L/R)

Dotazione: Telecomando

Modalità di funzionamento: Alimentazione di rete

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: DC 12V/1A

Tipo di alimentatore: Esterno

ALTOPARLANTE

Stereo speakers: Sì

ALTOPARLANTI

Equalizzatore: Sì

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese

Memoria complessiva canali: 999

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 5 - 90 Umidità relativa dell'aria (non condensante)

Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI

Presa IEC: Sì

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Sì

Uscita audio analogica (RCA): Sì

Czyjnik światła: 1

DECODER

Decoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Formati audio: MP3, AAC, WMA, WAV

RETE E COMUNICAZIONE

Bluetooth: Sì

VERSIONE BLUETOOTH E PROFILI

AVRCP (Controllo tramite dispositivi mobili): Sì

A2DP (Streaming dei dati audio): Sì

COMANDO/COMFORT

Ora: Sì

Telecomando: Sì

DISPLAY

Tipo: OLED

FUNZIONI

Riproduzione MP3 mediante USB: Sì

Funzione di carica USB: Sì

Lettore CD con MP3: Sì (mit Resume-Funktion)

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Cavo digitale

Sintonizzatore DVB-C: 1

Radio via cavo: Sì

Ricezione di: Radio DVB

Area di ricezione: 54 ... 862

Baud rate: 0,87 ... 9

Demodulazione: 64 / 256 QAM

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

CONSUMO ELETTRICO

Standby: 0,5

Assorbimento di potenza in modalità standby con connessione di rete attiva: 0,5

Funzionamento: 3,2 max.

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via Kabel

Dotazione top: Anschlussvielfalt für Audioausgabegeräte (z. B. Stereoanlage)

Dotazione top: Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

Dotazione top: Zweizeiliges OLED-Display

Dotazione top: Uhrzeitanzeige

Dotazione top: Favoritenliste mit bis zu neun Lieblingssendern

RADIO / RICEZIONE

Antenna: Antenna telescopica DAB/FM (sostituibile)

STREAMING

Streaming audio Bluetooth: Sì

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Radio via cavo CABLESTAR 100, telecomando, alimentatore, cavo antenna IEC, adattatore IEC, cavo stereo Cinch, manuale d'uso