



HD-S 261

Ricevitore DigitalSat HDTV Free-to-Air

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588048140	nero	0000/4814	600	444	18 x 4,4 x 13	21,5 x 5,2 x 15,5

DOTAZIONE TOP

DVB-S2 HDTV-Tuner

7-Tage-EPG-Unterstützung

Vorprogrammiert für ASTRA 19,2° Ost

Einkabellösung EN50494 und EN50607

Unterstützt Audio Codierformat AAC

6-Tasten-Bedienung

Kompaktes, kleines Gehäuse

USB-Mediaplayer für Video, MP3 Musik und Fotos

FILTER-NAVIGATION

Tipo di sintonizzatore: Sintonizzatore singolo

Risoluzione: Full HD

Dotazione: Ricezione radio

Connessioni: Ethernet (LAN)

Tipo di ricezione: Satellite (DVB-S/S2)

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: intern

Effective output: max. 18

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Turco, Polacco, Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese

Memoria complessiva canali: 4.000

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75

Temperatura ambiente: 5 ... 35

AUDIO

Linguaggio chiaro dell'ARD: Si über DVB

COLLEGAMENTI

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

SCART: 1

Ethernet 10/100: Si

Presa F: 1

COMANDO/COMFORT

Lettore multimediale: Si

Guida elettronica dei programmi: Ja

Televideo: Si

Ora: Si

Telecomando: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: DVB-S2 HDTV-Tuner

Dotazione top: 7-Tage-EPG-Unterstützung

Dotazione top: Vorprogrammiert für ASTRA 19,2° Ost

Dotazione top: Einkabellösung EN50494 und EN50607

Dotazione top: Unterstützt Audio Codierformat AAC

Dotazione top: 6-Tasten-Bedienung

Dotazione top: Kompaktes, kleines Gehäuse

Dotazione top: USB-Mediaplayer für Video, MP3 Musik und Fotos

CONSUMO ELETTRICO

Funzionamento: max. 18

Standby: < 1

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Formati video: MPG, MP4, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

JPEG: Si

Formati audio: AAC, MP3, MP2

DISPLAY

SD: Si

HD: Si

1080p: Si

1080i: Si

720p: Si

576p: Si

576i: Si

Tipo: 7-Segment, 4-stellig, amber

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 18

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 500

DiSEqC: 1.0 / 1.2

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Single-Tuner

Sintonizzatore DVB-S: 1

Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Radio satellitare: Si

Ricezione di: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

Area di ricezione: 950 ... 2.150

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

HD-S 261 Sat-Receiver, telecomando, batterie, manuale d'uso