



DIGIT S2 HD

Ricevitore satellitare HDTV compatto per la ricezione di programmi TV e radio digitali non criptati

EAN	Colore	Cod. art.
4019588047389	nero	0000/4738
4019588147386	nero	0001/4738

DOTAZIONE TOP

Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)

HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

Elektronischer Programminformationsdienst
SiehFern INFO

ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste

Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall

Loophrough-Funktion

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Alimentatore: intern

Frequenza: 50

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese

Memoria complessiva canali: 4.000

Selezione canale regionale: Sì

Loophrough: Sì

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75

Temperatura ambiente: 5 ... 35

AUDIO

Linguaggio chiaro dell'ARD: Sì über DVB

COLLEGAMENTI

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Sì

SCART: 2

Presa F: 1

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Sleep timer: Si

CONSUMO ELETTRICO

Avvio rapido da standby: 3,1

LED standby: 0,46

Funzionamento: 6

DISPLAY

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

1080p: Si

HD: Si

1080i: Si

576p: Si

576i: Si

720p: Si

SD: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)

Dotazione top: HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

Dotazione top: Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO

Dotazione top: ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste

Dotazione top: Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall

Dotazione top: Loopthrough-Funktion

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: H.264, MPEG-2

Formati video: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

JPEG: Si

Formati audio: MP2, MP3, OGG

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 18

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: DigitalSat

Sintonizzatore DVB-S: 1

Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494

Ricezione di: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Area di ricezione: 950 ... 2.150

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNIROUTER ready: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DIGIT S2 HD, telecomando (incl. batterie), manuale d'uso

Giudizi dei test DIGIT S2 HD

Stiftung Warentest
Heft 4/2014

Testurteil gut (2,5)
Im Test: 14 Sat-Receiver



Testsieger / Note: Gut /
81,5%
SATVISION (05/2013)



Energiesparer
SATVISION (05/2013)