



F plug Self-Install™ 4.9

Connettore F 4.9 professionale per il montaggio senza attrezzi

EAN	Colore	Cod. art.
4019588133723	argento	0100/3372

DOTAZIONE TOP

F-Stecker für werkzeuglose Montage

geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

Einfache und sichere Installation in Sekunden

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

ATTENUAZIONE

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,02

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

30 - 65 MHz: ≥ 38

65 - 470 MHz: ≥ 38

470 - 1800 MHz: ≥ 26

1800 - 2450MHz: ≥ 26

DATI TECNICI

Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: F-Stecker für werkzeuglose
Montage

Dotazione top: Einfache und sichere Installation in
Sekunden

Dotazione top: Betriebsfähig bis 3 GHz

Dotazione top: geeignet für COAXSAT 140-4.6 und
COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

Dotazione top: geeignet für alle RG6-Koaxialkabel
1.0/4.6

Dotazione top: geeignet für alle Koaxialkabel mit
ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm
Außendurchmesser

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO

5MHz: < 4 CoMeT

30 MHz: < 4 CoMeT

SCHERMATURA

30 - 1000 MHz: > 120 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

VPE: 100 Stück